

Kärcher heeft de eerste elektrische, accuaangedreven bezem voor commercieel gebruik, de EB 30/1 Li-Ion, op de markt gebracht. Dankzij zijn walsborstel en vuilreservoir doet dit nieuwe model dienst als bezem en stoffer en blik tegelijk. Het apparaat kan worden gebruikt voor het snel, stil (56 dB(A)) en betrouwbaar verwijderen van vuil van harde vloeren en tapijten tijdens de kantooruren.

Uitrusting:

- Accu 7,2V / 1,3Ah
- Verwisselbare accu 7.2V/1,5Ah
- Borstelwals, standaard

Artikelnummer: 1.545-126.0**Technische gegevens**

Tankinhoud (l)	1
Geluidsniveau (db(A))	56
Geluidsvermogensniveau	-
Gewicht (kg)	2
Afmetingen (l x b x h) (mm)	250x300x1100
Bedrijfsduur min	45
Oplaadtijd herlaadbare accu h	3
Batterij (V/Ah)	7,2/1,3
Energie-efficiëntieklasse	-

details

Beschrijving

De EB 30/1 Li-Ion is uitgerust met een voetschakelaar. Deze 90 mm hoge bezem is dun genoeg om vuil te verwijderen onder radiatoren en lage meubels.

Het apparaat verwijdert los vuil tot maar liefst 2 mm van de randen.

De telescopische steel is voorzien van een duwbeugel en kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker. Dankzij het kogelscharnier kan de borstel in alle richtingen bewegen. Wanneer de bezem niet wordt gebruikt, kunt u deze in verticale positie vergrendelen.

De elektrische bezem heeft een gebruiksduur van ongeveer 30 minuten op tapijten en 45 minuten op harde vloeren tot de krachtige nikkel-cadmiumbatterij moet worden opgeladen.

Met de optionele snellader kan de laadtijd worden verminderd van 3 uur tot 90 minuten. De batterijen kunnen worden vervangen voor ononderbroken gebruik.

U hebt geen gereedschap nodig voor het verwisselen van de batterijen of verwijderen van de walsborstel.

Haren die zich rond de borstel wikkelen kunnen worden verwijderd door met een mes door een speciaal daarvoor voorziene gleuf te snijden.

Uitrusting en gebruik

Gemakkelijk batterijen vervangen

De krachtige Li-Ion-batterij kan met één handgreep verwijderd en vervangen worden.

Gereedschapsloze borstelvervangning

De borstelwals kan zonder gereedschap verwijderd en daardoor eenvoudig gereinigd worden.

Optioneel toebehoren

Oplaadbare accu's en opladers

Li-Ion batterij

Vervangende batterij met Li-Ion cellen (7,2 V/1,3 A) oplaadbaar via snellader met enkele of vier oplaadposities.

Artikelnummer 4.654-273.0



Acculader BC 1/1.8

Snellader voor de accu van industriële veegbezem EB 30/1, als speciaal toebehoren voor de T 9/1 BP en voor toekomstige industriële apparaten met accu-aandrijving uit het T-NT programma. Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz

Artikelnummer 6.654-190.0



Acculader BC 4/3.0

Snellader BC 4/3.0 EU


Artikelnummer 6.654-204.0



Li-Ion batterij

Vervangende batterij met Li-Ion cellen (7,2 V/2,6 A) oplaadbaar via snellader met enkele of vier oplaadposities.

Artikelnummer 4.654-283.0



Walsborstels voor elektrobezem EB 30/1

Borstelwals EB 30/1 standaard

Zwart (normaal)

Artikelnummer 4.762-400.0



Borstelwals EB 30/1, rood, gemengde haren

Rood (zacht) voor harde oppervlakken

Artikelnummer 4.762-401.0

